

LINDY 4 Port HDMI Multi-View Switch 4 different modes

Neuf

Le switch HDMI 4x1 Multi-View LINDY est un commutateur vidéo hautes performances qui permet à l'utilisateur d'afficher quatre différentes sources Full HD sur un seul écran. Le Switch Multi-View a la capacité de commuter les différents signaux d'entrée sans interruption d'image et prend en charge quatre modes d'affichages ainsi que la commutation indépendante des signaux audio.

EAN : 4002888381505
Réf. : 38150

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **38150**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée Vidéo	4
Sortie Vidéo	1
Version HDMI	1.3a
Quantité de ports HDMI	5
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

HDCP	Oui
Distance de fonctionnement maximum	15 m
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p
Voyants	Oui
Résolution maximale	1920 x 1080 pixels
Type de télécommande	IR
Type HD	Full HD
Profondeur de couleurs	8 bit
Formats audio pris en charge	PCM

Puissance

Consommation électrique typique	6 W
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	40 - 60%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)