

Lindy Station de Charge USB 10 Ports, 96W

Neuf

Lindy Station de Charge USB 10 Ports, 96W. Type: Autonome, Matériel: Plastique, Couleur du produit: Noir. Tension de sortie (max): 5 V, Courant de sortie: 18 A, Tension d'entrée: 12 V. Largeur: 238 mm, Profondeur: 134 mm, Hauteur: 25 mm. Largeur du colis: 270 mm, Profondeur du colis: 160 mm, Hauteur du colis: 80 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4002888733090
Réf. : 73309

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Chargeur et alimentation Lindy**, dont la référence est **73309**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, UKCA, FCC, LVD, RoHS, REACH
Voyants	Énergie
Protection contre la surtension	Oui
Nombre de compartiments	10
Couleur du produit	Noir
Matériel	Plastique
Nombre de périphériques supportés	10
Type	Autonome
Principe de fonctionnement	Contact

Puissance

Tension d'entrée	12 V
Courant d'entrée	8 A
Courant de sortie	18 A
Tension de sortie (max)	5 V

Poids et dimensions

Poids	800 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	134 mm
Largeur	238 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Largeur du colis	270 mm
Profondeur du colis	160 mm
Hauteur du colis	80 mm
Poids du paquet	1,49 kg

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Manuel d'utilisation	Oui

Connectivité

Ports de sortie USB A	10
-----------------------	----

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C

Données logistiques

GTIN du carton principal (EAN/UPC)	4002888733090
------------------------------------	---------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)