

DICOTA D31932 chargeur d'appareils mobiles Ordinateur portable, Smartphone, Tablette Blanc Allume-ci

Chargeur auto 12–24 V pour alimenter ordinateurs portables, tablettes et smartphones via l'allume-cigare. Ports USB-C et USB-A avec Quick Charge 3.0, puissance jusqu'à 100 W (5–20 V) pour une recharge rapide et, si besoin, simultanée. Câble USB-C 1,2 m avec E-marker inclus. Boîtier 30 g, adapté aux véhicules 12–24 V pour rester opérationnel en déplacement.

EAN : 7640186416801
Réf. : D31932

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Sacoche & Housse Dicota**, dont la référence est **D31932**, a obtenu la note de **2.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dicota pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Type de chargeur	Auto
Quantité de ports USB de type C	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Type de source d'alimentation	Allume-cigare
Compatibilité de chargeur	Ordinateur portable, Smartphone, Tablette

Design

Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Courant de sortie (12 V)	1,5 A
Courant de sortie (5V)	20 A
Tension de sortie (min)	5 V
Tension de sortie (max)	20 V
Puissance max.	100 W

Poids et dimensions

Poids	30 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	75 mm
Largeur	28 mm

Informations sur l'emballage

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Poids brut du casier d'expédition (interne)	2 kg
Hauteur du carton d'expédition	7,8 cm
Longueur du carton d'expédition	28,5 cm
Largeur du carton d'expédition	24,5 cm
Hauteur du casier principal (externe)	518 mm

Largeur du casier principal (externe)	300 mm
Poids net du colis d'expédition	1 kg
Code des marchandises	85044085



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

